

Wifi herstellen Solaredge zonder display

- Download de mySolarEdge applicatie via de Android of Apple store.
- Open de mySolarEdge app en login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
- Eenmaal ingelogd is het **Dashboard** zichtbaar.
- Vervolgens tikt u linksboven op het icoontje 
 - *Site gegevens*
 - *Status Omvormer*
 - *Omvormer Communicatie*
 - *Voorkeuren*
 - *SolarEdge Support*
 - *Over*
 - *Uitloggen*
- Kijk onder de **Site Gegevens** naar de **laatste update** van de site.
- Bekijk de *Status van de Omvormer*. Volg de stappen die in de app gegeven worden
 - Scan de QR code.
 - Zet de rode AAN/UIT/P schakelaar in de P-stand en laat deze binnen 5 sec los.
- Bekijk de **Omvormer Communicatie**. Volg de stappen die in de app gegeven worden
 - Scan de QR code of *Doorgaan met de laatste gescande code*.
 - Indien nodig, Zet de rode AAN/UIT/P schakelaar in de P-stand en laat deze binnen 5 sec los.
- Klik vervolgens op **Configureer**. 'Vergeet' het Wifi netwerk. **Naam van uw (oude) netwerk**.
- Maak opnieuw verbinding met het Wifi netwerk. **Naam van uw (nieuwe) netwerk**.
- De omvormer zal nu opnieuw verbinding maken met het Wifi netwerk. Controleer de S_ok op de omvormer. Is de blauwe LED weer aan?

